Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 17:08

Link do produktu: https://hurt.zabezpieczeniapoznan.pl/kamera-hd-cvi-pal-szybkoobrotowa-zewnetrzna-sd42212i-hc-1080p-53-64mm-dahua-p-6982.html



KAMERA HD-CVI, PAL SZYBKOOBROTOWA ZEWNĘTRZNA SD42212I-HC - 1080p 5.3 ... 64 mm DAHUA

Cena brutto	**2 099,61 zł**
Cena netto	**1 707,00 zł**
Numer katalogowy	**SD42212I-HC**
Kod EAN	**6939554938818**
Producent	**DAHUA**

Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.8" CMOS oraz interfejsem HD-CVI (High Definition Composite Video Interface)

Kamerom z serii "Starlight" wystarcza bardzo słabe oświetlenie do uzyskania wyraźnego kolorowego obrazu

Interfejs HD-CVI umożliwia transmisję analogowego, zespolonego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznegoDzięki temu możliwa jest transmisja obrazów o rozdzielczości HD na odległości nawet 500 m z zachowaniem niskich kosztów instalacjiPodczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu

Kamera spełnia klasę szczelności IP66

Standard:	HD-CVI, PAL
Przetwornik:	1/2.8 " STARVIS™ CMOS
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p 960 x 576 - 960H
Oświetlacz IR:	✗
Obiektyw:	5.3 ... 64 mm
Kąt widzenia:	58 ° ... 4.9 °
Zoom optyczny:	x 12
Zoom cyfrowy:	x 16
Prędkość obrotu zależna od wartości ZOOM:	✓

Zakres obrotu w poziomie:	360 ° ciągły
Zakres obrotu w pionie:	-2 ° ... 90 °
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne):	0.1 °/s ... 300 °/s (poziom) , 0.1 °/s ... 120 °/s (pion)
Prędkość obrotowa przy presetach:	300 °/s (poziom) 200 °/s (pion)
Sterowanie:	Za pomocą interfejsu RS-485 Możliwość sterowania po kablu koncentrycznym za pomocą rejestratora DAHUA, BCS, RAPID
Protokoły:	Pelco-D, Pelco-P, DH-SD (auto wykrywanie)
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 50 dB
Wyjście wideo:	HD-CVI / PAL, 1 Vpp 75 Ω
Audio:	Wejście na mikrofon zewnętrzny
Liczba presetów:	300
Ustawiane trasy ruchu:	8
Skanowanie w poziomie:	
Parkowanie (Park action):	Wywołanie ustawionej funkcji (trasy, skanowania, itp.) po określonym czasie bezczynności
Wejścia / wyjścia alarmowe:	2 / 1
Wybrane funkcje:	