Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 16:44

Link do produktu: https://hurt.zabezpieczeniapoznan.pl/miernik-uniwersalny-ut-139b-uni-t-p-14198.html



MIERNIK UNIWERSALNY UT-139B UNI-T

Cena brutto	**230,28 zł**
Cena netto	**187,22 zł**
Numer katalogowy	**UT-139B**
Kod EAN	**5901436796732**
Producent	**UNI-T**

Opis produktu

.UT-139B jest uniwersalnym miernikiem cyfrowym służącym do pomiaru: napięcia, prądu, rezystancji, pojemności, częstotliwości oraz sprawdzania poprawności działania diod.Miernik posiada funkcję automatycznej zmiany zakresów pomiarowych, a także tryb pomiaru względnego.Urządzenie posiada także wbudowany tester baterii.

.

.Dla pomiarów AC w urządzeniu został wbudowany filtr eliminujący zakłócenia wielkiej częstotliwości, mogące mieć wpływ na dokładność pomiaru (VFC).Dodatkowo posiada funkcję wykrywania pola elektrycznego (NCV).

.

Pomiar napięcia DC:	40 mV ± (0.7% + 2) @ 10 µV , 400 mV ± (0.5% + 2) @ 0.1 mV , 4 V ± (0.7% + 3) @ 1 mV , 40 V ± (0.7% + 3) @ 10 mV , 400 V ± (0.7% + 3) @ 0.1 V , 600 V ± (0.7% + 3) @ 1 V
Pomiar napięcia AC:	V.F.C. OFF (45 Hz ... 400 Hz) : 40 mV ± (1% + 3) @ 10 µV , 400 mV ± (1% + 3) @ 0.1 mV , 4 V ± (0.8% + 3) @ 1 mV , 40 V ± (0.8% + 3) @ 10 mV , 400 V ± (0.8% + 3) @ 0.1 V , 600 V ± (1% + 3) @ 1 V, V.F.C. ON (45 Hz ... 400 Hz) : 200 V ... 600 V ± (4% + 3) @ 0.1 V / 1 V

	10 A ± (1% + 3) @ 10 mA
Pomiar prądu DC:	400 µA ± (1% + 3) @ 0.1 µA , 4000 µA ± (1% + 3) @ 1 µA , 40 mA ± (1% + 3) @ 10 µA , 400 mA ± (1% + 3) @ 0.1 mA , 4 A ± (1.2% + 3) @ 1 mA , 10 A ± (1.2% + 3) @ 10 mA
Pomiar rezystancji:	400 Ω ± (1% + 2) (brak w zestawie) @ 0.1 Ω , 4 kΩ ± (0.8% + 2) @ 1 Ω , 40 kΩ ± (0.8% + 2) @ 10 Ω , 400 kΩ ± (0.8% + 2) @ 100 Ω , 4 MΩ ± (1.2% + 2) @ 1 kΩ , 40 MΩ ± (1.5% + 3) @ 10 kΩ
Pomiar pojemności:	9.999 nF ± (4% + 10) - w trybie pomiaru względnego @ 1 pF , 99.99 nF ... 999.9 µF ± (4% + 5) @ 10 pF ... 0.1 nF , 9.999 mF ... 99.99 mF ± 10% (≤2 mF) @ 1 µF ... 10 µF
Pomiar indukcyjności:	✗
Pomiar częstotliwości:	9.999 Hz ... 9.999 MHz ± (0.1% + 4) @ 0.001 Hz ... 0.001 MHz , 1 % ... 99.9 % @ 0.1 %
Pomiar współczynnika wypełnienia sygnału prostokątnego:	✓
Pomiar temperatury:	✗
Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych:	✓
hFE:	✗
Test diody:	✓
Sygnalizacja ciągłości obwodu:	✓
Sprawdzanie stanów logicznych TTL:	✗
RS-232:	✗
Wybrane cechy:	