Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 16:37

Link do produktu: https://hurt.zabezpieczeniapoznan.pl/miernik-uniwersalny-ut-71a-uni-t-p-14210.html



MIERNIK UNIWERSALNY UT-71A UNI-T

Cena brutto	**780,95 zł**
Cena netto	**634,92 zł**
Numer katalogowy	**UT-71A**
Kod EAN	**5901436741084**
Producent	**UNI-T**

Opis produktu

.UT-71A jest uniwersalnym miernikiem cyfrowym służącym do pomiaru: napięcia, prądu, rezystancji, indukcyjności, pojemności, częstotliwości, temperatury oraz sprawdzania poprawności działania diod.Miernik posiada funkcję automatycznej zmiany zakresów pomiarowych, a także tryb pomiaru względnego.

.

Pomiar napięcia DC:	200 mV ± (0.1% + 8) @ 0.01 mV , 2 V ± (0.1% + 8) @ 0.0001 V , 20 V ± (0.1% + 8) @ 0.001 V , 200 V ± (0.1% + 8) @ 0.01 V , 1000 V ± (0.15% + 8) @ 0.1 V
Pomiar napięcia AC:	2 V @ 0.0001 V : ± (0.8% + 40) @ 45 Hz ... 1 kHz ± (3% + 40) @ 1 kHz ... 10 kHz ± (7% + 40) @ 10 kHz ... 100 kHz 20 V @ 0.001 V : ± (0.8% + 40) @ 45 Hz ... 1 kHz ± (3% + 40) @ 1 kHz ... 10 kHz ± (7% + 40) @ 10 kHz ... 100 kHz 200 V @ 0.01 V : ± (0.8% + 40) @ 45 Hz ... 1 kHz ± (5% + 40) @ 1 kHz ... 10 kHz 1000 V @ 0.1 V : ± (1.5% + 40) @ 45 Hz ... 1 kHz ± (6% + 40) @ 1 kHz ... 5 kHz ± (10% + 40) @ 5 kHz ... 100 kHz

Pomiar prądu DC:	200 µA ± (0.2% + 20) @ 0.01 µA , 2000 µA ± (0.2% + 20) @ 0.1 µA , 20 mA ± (0.2% + 20) @ 0.001 mA , 200 mA ± (0.2% + 20) @ 0.01 mA , 10 A ± (0.8% + 30) @ 0.001 mA
Pomiar prądu AC:	200 µA @ 0.01 µA : ± (1% + 15) @ 45 Hz ... 1 kHz ± (2% + 40) @ 1 kHz ... 10 kHz 2000 µA @ 0.1 µA : ± (1% + 15) @ 45 Hz ... 1 kHz ± (2% + 40) @ 1 kHz ... 10 kHz 20 mA @ 0.001 mA : ± (1% + 15) @ 45 Hz ... 1 kHz ± (2% + 40) @ 1 kHz ... 10 kHz 200 mA @ 0.01 mA : ± (1% + 15) @ 45 Hz ... 1 kHz ± (2% + 40) @ 1 kHz ... 10 kHz 10 A @ 0.001 A : ± (2% + 20) @ 45 Hz ... 1 kHz ± (2% + 40) @ 1 kHz ... 10 kHz
Pomiar rezystancji:	200 Ω ± (0.5% + 20) + rezystancja przewodów pomiarowych @ 0.01 Ω , 2 kΩ ± (0.5% + 20) @ 0.0001 kΩ , 20 kΩ ± (0.5% + 20) @ 0.001 kΩ , 200 kΩ ± (1% + 20) @ 0.01 kΩ , 2 MΩ ± (1% + 40) @ 0.0001 MΩ , 20 MΩ ± (1.5% + 40) @ 0.001 MΩ
Pomiar pojemności:	20 nF ± (1.5% + 20) + pojemność przewodów pomiarowych @ 0.001 nF , 200 nF ± (1.5% + 20) @ 0.01 nF , 2 µF ± (1.5% + 20) @ 0.0001 µF , 20 µF ± (1.5% + 40) @ 0.001 µF , 400 µF ± (1.5% + 40) @ 0.01 µF , 2 mF ± (5% + 40) @ 0.0001 mF 20 mF @ 0.001 mF
Pomiar indukcyjności:	✗
Pomiar częstotliwości:	20 Hz ± (0.1% + 15) @ 0.001 Hz 200 Hz ± (0.1% + 15) @ 0.01 Hz 2 kHz ± (0.1% + 15) @ 0.0001 Hz 20 kHz ± (0.1% + 15) @ 0.001 Hz 200 kHz ± (0.1% + 15) @ 0.01 Hz 2 MHz ± (0.1% + 15) @ 0.0001 MHz 20 MHz ± (0.1% + 15) @ 0.001 Hz 200 MHz @ 0.01 MHz
Pomiar temperatury:	✗
Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych:	✓
hFE:	✗

Test diody:	
Sygnalizacja ciągłości obwodu:	
Sprawdzanie stanów logicznych TTL:	
RS-232:	
USB:	
Wybrane cechy:	