Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 16:09

Link do produktu: https://hurt.zabezpieczeniapoznan.pl/odbiornik-osmiokanalowy-ch8hr-het-elmes-p-27865.html



ODBIORNIK OŚMIOKANAŁOWY CH8HR-HET ELMES

Cena brutto	**226,94 zł**
Cena netto	**184,50 zł**
Numer katalogowy	**CH8HR-HET**
Kod EAN	**5902887108778**
Producent	**ELMES**

Opis produktu

Ośmiokanałowy odbiornik radiowy ELMES CH8HR-HET przeznaczony jest do systemów bezprzewodowych z wieloma nadajnikami, w których wymagana jest identyfikacja źródła sygnału. Pracuje na częstotliwości 433,92 MHz i wykorzystuje system kodowania zmiennego KEELOQ®. Wyposażono go w 8 separowanych galwanicznie wyjść przekaźnikowych NO/NC z sygnalizacją LED oraz wyjście sygnalizacyjne S. Odbiornik może współpracować z maksymalnie 40 nadajnikami lub detektorami Elmes.

Każdy kanał może pracować w trybie monostabilnym lub bistabilnym. Urządzenie sygnalizuje niski poziom baterii w nadajnikach, utratę łączności radiowej oraz otwarcie obudowy. Może współpracować m.in. z nadajnikiem RP501, dzięki czemu sprawdza się w systemach alarmowych, kontroli dostępu i instalacjach przywoławczych.

Typ:	Superheterodynowy
Pasmo częstotliwości:	433.92 MHz
Zasilanie:	11 V ... 15 V DC
Pobór prądu:	max. 180 mA
Wyjścia przekaźnikowe:	8 x NO/NC
Wyjście:	1 S(1A/60VDC), "otwarty kolektor" dające impulsy zwarcia do masy
Czas podtrzymania wyjść przekaźnika w trybie monostabilnym:	0.5 s ... 4 godz.
Sygnalizacja przełączenia przekaźnika:	Na dwukolorowej diodzie LED
Wybrane cechy:	