Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 01:45

Link do produktu: https://hurt.zabezpieczeniapoznan.pl/wzmacniacz-antenowy-aws-141m-ams-p-17121.html




# WZMACNIACZ ANTENOWY AWS-141M AMS

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **111,39 zł** |
| Cena netto | **90,56 zł** |
| Numer katalogowy | **AWS-141M** |
| Kod EAN | **5902887073847** |
| Producent | **AMS** |

## Opis produktu

AWS-141M stosowany jest do rozprowadzania sygnału TV w domowych instalacjach antenowych

Wzmacniacz posiada automatyczny układ pozwalający na zasilanie dodatkowych wzmacniaczy przez WEJŚCIEMaksymalny prąd jaki może być pobierany przez dodatkowy wzmacniacz wynosi 60 mANapięcie zostanie wyłączone jeżeli w antenie nie jest zastosowany wzmacniacz lub w instalacji jest zwarcie dla składowej stałej (dioda LED AUTO DC zgaśnie)

Wzmacniacz posiada również regulator wzmocnienia pozwalający na ustawienie optymalnego poziomu sygnału w instalacji antenowejRegulacja działa z zachowaniem nachylenia charakterystyki wzmacniacza (kompensacja tłumienności kabla)

Wzmacniacz może być zasilany bezpośrednio z dołączonego zasilacza lub przez wyjście z zastosowaniem seperatora

| | |
|---|---|
| Zakres częstotliwości: | 87 MHz ... 694 MHz |
| Liczba wejść/wyjść: | 1 / 1 |
| Impedancja wejściowa / wyjściowa: | 75 Ω |
| Typ złącz: | "F" |
| Wzmocnienie : | 20 / 24 dB ± 2 dB |
| Regulacja wzmocnienia: | 0 ... 10 dB ± 2 dB |
| Współczynnik szumów: | ≤ 4 dB |
| Maksymalny poziom wyjściowy: | 105 dBµV (2kTV) |
| IMA3 60dB: | 99 dBµV |
| IMA2 60dB: | 86 dBµV |
| Tłumienie niedopasowania: | ≥ 10 dB |
| Zasilanie przedwzmacniaczy: | ✓ |

Wybrane cechy: