Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 14:46

Link do produktu: https://hurt.zabezpieczeniapoznan.pl/miernik-cyfrowy-ut-61a-uni-t-p-7512.html

MIERNIK CYFROWY UT-61A UNI-T

Cena brutto	**230,31 zł**
Cena netto	**187,24 zł**
Numer katalogowy	**UT-61A**
Kod EAN	**5901890040341**
Producent	**UNI-T**

Opis produktu

UT-61A jest uniwersalnym miernikiem cyfrowym służącym do pomiaru: napięcia, prądu, rezystancji, pojemności, częstotliwości oraz sprawdzania poprawności działania diodFunkcja EF - umożliwia bezkontaktowe wykrycie napięcia np. w przewodach, w zakresie 50V ... 400V

Urządzenie posiada automatyczną zmianę zakresów pomiarowych

Pomiar napięcia DC:	400 mV ± (0.8% + 3) @ 0.1 mV , 4 V ± (0.8% + 1) @ 1 mV , 40 V ± (0.8% + 1) @ 10 mV , 400 V ± (0.8% + 1) @ 100 mV , 1000 V ± (1.0% + 3) @ 1 V
Pomiar napięcia AC:	400 mV ± (1.0% + 5) @ 100 mV , 4 V ± (1.0% + 3) @ 1 mV , 40 V ± (1.0% + 3) @ 10 mV , 400 V ± (1.0% + 3) @ 100 mV , 750 V ± (1.2% + 5) @ 1 V
Pomiar prądu DC:	400 µA ± (1.0% + 2) @ 0.1 µA , 4000 µA ± (1.0% + 2) @ 1 µA , 40 mA ± (1.2% + 3) @ 0.01 mA , 400 mA ± (1.2% + 3) @ 0.1 mA , 4 A ± (1.5% + 3) @ 0.001 A , 10 A ± (1.5% + 3) @ 0.01 A
Pomiar prądu AC:	400 µA ± (1.2% + 5) @ 0.1 µA , 4000 µA ± (1.2% + 5) @ 1 µA , 40 mA ± (1.5% + 5) @ 0.01 mA , 400 mA ± (1.5% + 5) @ 0.1 mA , 4 A ± (2.0% + 5) @ 0.001 A , 10 A ± (2.0% + 5) @ 0.01 A

Pomiar rezystancji:	4 kΩ ± (1.0% + 2) @ 1 Ω , 40 kΩ ± (1.0% + 2) @ 10 Ω , 400 kΩ ± (1.0% + 2) @ 100 Ω , 4 MΩ ± (1.2% + 2) @ 1 kΩ , 40 MΩ ± (1.5% + 2) @ 10 kΩ 400 nF ± (3.0% + 5) @ 100 pF , 4 µF ± (3.0% + 5) @ 1 nF , 40 µF ± (3.0% + 5) @ 10 nF , 400 µF ± (4.0% + 5) @ 100 nF , 4000 µF @ 1 µF
Pomiar pojemności:	400 nF ± (3.0% + 5) @ 100 pF ,
Pomiar indukcyjności:	✗
Pomiar częstotliwości:	10 Hz ... 10 MHz
Pomiar temperatury:	✗
hFE:	✓
Test diody:	✓
Sygnalizacja ciągłości obwodu:	✓
Sprawdzanie stanów logicznych TTL:	✗
RS-232:	✗
Wybrane cechy:	