Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 22:54

Link do produktu: https://hurt.zabezpieczeniapoznan.pl/rejestrator-ip-tc-r3105-speciblv11-5-kanalow-sk-series-tiandy-p-27804.html



REJESTRATOR IP TC-R3105 SPEC:I/B/L/V1.1 5 KANAŁÓW SK Series TIANDY

Cena brutto	**468,63 zł**
Cena netto	**381,00 zł**
Numer katalogowy	**TC-R3105 SPECIBLV1.1**
Kod EAN	**6971849729138**
Producent	**OPTI**

Opis produktu

TC-R3105 SPEC:I/B/L/V1.1 to 5-kanałowy rejestrator Tiandy obsługujący kamery IP o rozdzielczości do 8 Mpx, z pasmem wejściowym 60 Mb/s i wyjściowym 40 Mb/s. Model oferuje dekodowanie do 1 kanału 8 Mpx przy 30 kl/s lub 5 kanałów 1080p przy 30 kl/s, 4-kanałowe odtwarzanie synchroniczne oraz wyjścia HDMI do 4K i VGA. Rejestrator obsługuje 1 dysk SATA o pojemności do 8 TB, ma 2 porty USB 2.0, interfejs sieciowy RJ-45 10/100 Mb/s oraz kompresję S+265, H.265, S+264 i H.264.

Standard:	IP
Seria produktowa:	SK Series
Obsługiwane rozdzielczości:	max. 8 Mpx
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA
Obsługa audio:	Audio z kamer
Wejścia audio:	✗
Wyjścia audio:	✗
Metoda kompresji obrazu:	S+265 V2.0 / S+265 / H.265 / S+264 / H.264
Obsługiwane dyski twarde:	1 x 8 TB SATA
Tryby nagrywania:	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Synchroniczne odtwarzanie w podziale na 1/4 kanały
Interfejs sieciowy:	1 x RJ-45 - 10 / 100 Mb/s
Funkcje sieciowe:	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer
ONVIF:	✓
Przepływność (bitrate):	max. 60 Mb/s
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślny adres IP:	192.168.1.3

RTSP URL:	rtsp://user:password@192.168.1.3:554/1/1 - Strumień główny rtsp://user:password@192.168.1.3:554/1/2 - Strumień pomocniczy
Porty dostępu przez www:	80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002
Porty dostępu przez aplikację na PC:	3000, 3001
Port dostępu przez aplikację mobilną:	3000, 3001
Dostęp z telefonu komórkowego:	